

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie zapoznać się z częścią opisową projektu.
2. Przed przystąpieniem do układania instalacji prace montażowe skonsultować z wykonawcą instalacji teletechnicznych i elektrycznych.
3. Przewody prowadzić w tynku oraz w suficie podwieszanym i wewnątrz ścian KG w rurkach peszla. Rurki mocować do konstrukcji sufitu.
4. Dokładne wyszczególnienie wszystkich połączeń przewodowych znajduje się w dokumentacji opisowej.
5. Przewody zasilające 230V zostaną doprowadzone do urządzeń (CEN i ZAS) przez ekipę elektryczną.
6. Klawiatury LCD i zamki szyfrowe zainstalować na wysokości 140 cm nad podłogą.
7. Klawiaturę LCD3 zainstalować w taki sposób aby nie kolidowała z drzwiami do pomieszczenia sejfów.
8. Czujki ruchu typu PIR i stłuczeniową instalować na wysokości 210 cm nad podłogą; konfiguracja: 2EOL/NC.
9. Puszki kontroli dostępu (P1 - P4) instalować nad drzwiami w okolicy zawiasów, po stronie wewnętrznej - Szczegół B na rys. KD-04.
10. Czujki sejsmiczne zostaną dostarczone wraz z sejfami przez Zamawiającego.
11. Przewód rezerwowy (REZ) zakończyć w suficie podwieszanym zgodnie z rysunkiem KD-03 z zapasem ok. 5m przewodu.
12. Wszystkie drzwi objęte kontrolą dostępu zostaną wyposażone przez producenta w czujki kontaktronowe (K1 - K4) oraz elektrozaczepy (EZ1 - EZ4) i samozamykacze.
13. Odbiornik radiopowiadiomienia zostanie zainstalowany w portiemi przez pracowników Działu Ochrony Mienia PG.

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

"1" - YTDY 4x0,5
"2" - YTDY 8x0,5
"3" - OMYoż 2x0,75

OZNACZENIA PROWADZENIA PRZEWODÓW:

- przewody prowadzone w rurkach
- przewody prowadzone pod tynkiem
- przewody prowadzone w listwie

LEGENDA:

- Obudowy zawierające centralę alarmową (CEN) i zasilacz elektrozaczepów (ZAS)
- Manipulator LCD centrali alarmowej (LCD1 - LCD3)
- Zamek szyfrowy (KL1 - KL4)
- Czujka stłuczeniowa (CS1)
- Kontaktronowa czujka otwarcia (K1 - K4, MK1 - MK4)
- Czujka ruchu typu PIR (C1 - C10, C13)
- Przycisk napadowy (N)
- Czujka sejsmiczna na kasę (C11 - C12)
- Puszka łączeniowa (P1 - P6)
- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny (S3)
- Sygnalizator akustyczno-optyczny wawnętrzny (S1-S2)
- Odbiornik radiolinii napadowej (RL), nadajnik radiopowiadomienia (RP)
- Elektrozaczep (EZ1 - EZ4)

NAZWA INWESTYCJI:
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KWESTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W GMACHU "B".

INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. Narutowicza 11/12 80–233 GDAŃSK

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO PROJEKTOWE "JOWA"
ARCHITEKT JOANNA WASILUK
ul. Reja 22/9 80–404 Gdańsk

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PODPIS:

mgr inż. Ryszard Przyjemski
licencja II st.
prac. zabezp. techn. nr 7468 .....

mgr inż. Piotr Wasila
licencja II st.
prac. zabezp. techn. nr 7340 .....

NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji zabezpieczenia technicznego w Kwesturze

DATA: PAŹDZIERNIK 2010 SKALA: 1:100 NR RYS.: KD–03