

RP-5 (piętro 3 + poddasze)
L1,L2,L3/400V,50HZ
N
PE
OPIS ODPŁYWU
ZASILANIE Z RG
YKY 5x35,0
63/In0,5
SYGNALIZACJA FAZY
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
C
ZASILANIE TABLIC POKOJOWYCH PIĘTRA 3
YDYżo 3x6 obw.23
35/63
ZASILANIE TABLIC POKOJOWYCH PIĘTRA 3
YDYżo 3x6 obw.24
35/63
ZASILANIE TABLIC POKOJOWYCH PIĘTRA 3
YDYżo 3x6 obw.25
35/63
GNIAZDA WTYKOWE KOMUNIKACJA PIĘTRA 3
YDYpżo 3x2,5 obw. 26
B16/In 0,03
GNIAZDA WTYKOWE KOMUNIKACJA PIĘTRA 3
YDYpżo 3x2,5 obw. 27
B16/In 0,03
GNIAZDA WTYKOWE KOMUNIKACJA PIETRA 3
YDYpżo 5x4 obw. 29
B25/In 0,03
P3 KORYTARZ CZ.A
OŚWIETLENIE
YDYpżo 3x1,5 obw. 30
B10
PRZEKAŹNIK BISTABILNY
PRZEK. CZASOWY
WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
YDYpżo 3x1,5
B2
P3 KORYTARZ CZ.B
OŚWIETLENIE
YDYpżo 3x1,5 obw. 31
B10
PRZEKAŹNIK BISTABILNY
PRZEK. CZASOWY
WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
YDYpżo 3x1,5
B2
P3 KORYTARZ CZ.C
OŚWIETLENIE
YDYpżo 3x1,5 obw. 32
B10
PRZEKAŹNIK BISTABILNY
PRZEK. CZASOWY
WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
YDYpżo 3x1,5
B2
GNIAZDA WTYKOWE POMIESZCZENIE TECH. PIĘTRA 3 3/4
YDYpżo 3x2,5 obw. 33
B16/In 0,03
GNIAZDA WTYKOWE KUCHNIA - PIĘTRO 3 3/7
YDYpżo 3x2,5 obw. 34
B16/In 0,03
OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA TECH. PIĘTRA 3 3/4
YDYPżo 3x1,5 obw. 35
B10
OŚWIETLENIE KUCHNIA - PIĘTRO 3 3/7
YDYpżo 3x1,5 obw. 36
B10
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - INFORMACYJNE PIĘTRO 3
YDYPżo 3x1,5 obw. 37
B10
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - DOŚWIETLENIE PIĘTRO 3
YDYPżo 4x1,5 obw. 38
B10
GNIAZDA WTYKOWE POMIESZCZENIA POMOCNICZE PIĘTRA 3 3/22, 3/23
YDYpżo 3x2,5 obw. 39
B16/In 0,03
GNIAZDA WTYKOWE POMIESZCZENIA POMOCNICZE PIĘTRA 3 3/20, 3/21
YDYpżo 3x2,5 obw. 40
B16/In 0,03
OSWIETLENIE POMIESZCZENIA POMOCNICZE PIĘTRA 3 3/22, 3/23
YDYPżo 3x1,5 obw. 41
B10
OSWIETLENIE POMIESZCZENIA POMOCNICZE PIĘTRA 3 3/20, 3/21
YDYPżo 3x1,5 obw. 42
B10
CENTRALKI ODDZIELEŃ BAZ04 PIETRO 3
YDYPżo 3x1,5 obw. 43
B4
ZASILACZ POŻAROWY
YDYPżo 3x1,5 obw. 44
B4
CENTRALA WENTYLACYJNA KUCHNIA-PIĘTRO 3 3/7
YDYPżo 3x2,5 obw. 45
B6
CENTRALA I KLAPY ODDZIELENIA POZ PODDASZE
YDYPżo 3x1,5 obw. 46
B6
CENTRALA WENTYLACYJNA PODDASZE
YDYPżo 3x2,5 obw. 47
B10/3
CENTRALA WENTYLACYJNA PODDASZE
YDYPżo 3x2,5 obw. 48
B10/3
CENTRALA WENTYLACYJNA PODDASZE
YDYPżo 3x2,5 obw. 49
B10/3
CENTRALA WENTYLACYJNA PODDASZE
YDYPżo 3x2,5 obw. 50
B10/3
WINDA PIĘTRO 3
YDYżo 3x2,5 obw. 51
B16
WENTYLATORY KANAŁOWE PIII I PDDASZE 3/7, 4/3
YDYPżo 3x2,5 obw. 52
B6
CZUJNIK GAZU
YDYPżo 3x2,5 obw. 53
B2
PDDASZE TECHNICZNE
OŚWIETLENIE
YDYpżo 3x1,5 obw. 54
B10
PRZEKAŹNIK BISTABILNY
PRZEK. BIST
WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
YDYpżo 3x1,5
B2
OŚWIETLENIE WENTYLATORNIE 4/2, 4/4
YDYpżo 3x1,5 obw. 55
B10
OKAPY KUCHENNE PIĘTRO 3 2/8
YDYPżo 3x2,5 obw. 57
C4
Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU
Inwestor:
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK
Generalny Projektant
KENTON
80-750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl
kenton arch
PROJEKTANT
inż. Henryk Pszczołowski
790/66
OPRACOWAŁ
mgr inż. Wojciech Pawar
WERYFIKOWAŁ
inż. Edward Domański
GT-III-630/349/76
Nr upr.
Podpis
RYSUNEK:
Rozdzielnica piętrowa RP-5 - schemat
BRANŻA
ELEKTR.
SKALA:
DATA
NR ZLECENIA
NR:
W.E.16